

Спецификация



- Формат сжатия H.264
- 4 видеовхода, 4 аудиовхода
- до 4 кам. 4 Мп/3Мп(AHD) , 1080P AHD/TVI/CVI, 960H(CVBS)**
- Двойной поток
- P2P

Технические характеристики

Модель	RA-441
Количество видеовходов	4 BNC, 75 Ω
Количество аудиовходов/выходов	4/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Поддерживаемые стандарты видеосигнала	AHD/TVI/CVI/960H(CVBS)
Скорость записи	4Мп (AHD)@ до 6к/с на канал; 3Мп (AHD) @ до 8к/с на канал; 1080P/720P/960H/D1 (AHD/TVI/CVI/CVBS) @ до 15 к/с на канал.
Видеовыходы	HDMI / VGA дублирующийся /CVBS (аналоговый)
Поддерживаемые разрешения монитора	1920x1080, 1280x1024, 1366x768, 1024x768
Аналоговый режим (DVR) AHD/TVI/CVI/960H	до 4 кам. 4 Мп/3Мп(AHD) , 1080P AHD/TVI/CVI, 960H(CVBS)** @ воспр. 1кам. до 15к/с на канал
Гибридный режим работы (HVR) AHD/TVI/CVI/960H + IP	до 3 кам. 4 Мп/3Мп(AHD), 1080P AHD/TVI/CVI, 960H(CVBS)** + 1 кам. IP 1080P/960P/720P (25 к/с) @ воспр. 1 кам. до 25 к/с на канал
Сетевой режим (NVR) IP	16 кам. IP *960P @ воспр. 4 кам. до 15к/с на канал; 8 кам. IP *1080P @ воспр. 1 кам. до 15к/с на канал; 4 кам. IP *5Мп @ воспр. 1 кам. до 15 к/с на канал;
Поддерживаемый протокол IP камер	ONVIF 2.4
Запись	Постоянная/Ручная /По движению
Поиск	По времени/По событию
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Аудио кодек	G.711A
Детектор движения	192 (16*12) зоны, 5 уровней чувствительности
Сеть	1 RJ45, 10M / 100M Ethernet интерфейс

ПО CMS	VMS, подключение до 64 камер
Поддерживаемые браузеры	IE
Мобильный мониторинг	Android, IOS приложение P2Pview
Облачная технология P2P	https://p2pcamweb.tutk.com
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA до 4 Тб (в комплект не входит)
Калькулятор расчета емкости архива	Есть
Анализ состояния жесткого диска (SMART)	Есть
Управление по коаксиальному кабелю	Есть
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка Wi-Fi адаптеров	Нет
Поддержка 3G/4G	Нет
USB 2.0	2
Индикация состояния работы регистратора	Есть
PTZ управление	RS-485
Тревожный вход/выход	Нет / Нет
Питание	12В DC/2А (адаптер в комплекте)

**** подключение стандарта камер вне зависимости от номера канала**