

OPTIMUS DSN-1080W

Добавление функции считывания QR-кода на вызывную панель

В случае если на вызывной панели отсутствует функция считывания QR-кода, то вы можете добавить ее самостоятельно. Добавление функции считывания происходит через программу QR Manager по локальной сети. Отдельные файлы для настройки не требуются — всё необходимое включено в программу.

1. Подготовка

- Подключите панель и компьютер к одной локальной сети (один роутер или коммутатор). Как именно подключить вызывную панель смотрите в комплектном руководстве к вызывной панели.
- Включите панель и подождите приблизительно 1 минуту, пока она появится в сети.
- Запустите программу QR Manager. При необходимости предварительно установите .NET Framework 4.7.2 из комплекта поставки программы.

2. Настройка панели

1. Откройте вкладку «Обновление панелей» и нажмите «Найти панели».
2. В списке вызывная панель, без функции считывания QR-кода отображается со статусом «Заводская — прошить».
3. Отметьте её флажком (или нажмите «Выбрать все»).
4. Убедитесь, что в поле «Пароль панелей» указан пароль (по умолчанию — Admin123).
5. Нажмите «Обновить выбранные» и подтвердите операцию.
6. Дождитесь завершения. По готовности статус изменится на «✓ Готово», панель автоматически перезагрузится.

Настройка выполняется автоматически; вмешательство пользователя в процессе не требуется.

3. После настройки

- Задайте на панели QR-код на вкладке «QR-код постоянный» (порядок описан в основной инструкции пользователя).
- Привяжите панель к учётной записи в приложении Smart Life.

Внимание!

Функция считывания QR-кода работает только после привязки панели к учётной записи в приложении Smart Life. До выполнения привязки панель интерпретирует QR-коды как настройку Wi-Fi-сети.

Памятка

Параметр	Значение
Что требуется	программа QR Manager; панель и компьютер в одной локальной сети
Файлы для настройки	не требуются — встроены в программу
Где выполняется	вкладка «Обновление панелей»
Порядок действий	«Найти панели» → отметить → «Обновить выбранные»
Пароль по умолчанию	Admin123